



Abb.: 4400 ED-A/HHBA

**Einsatzmöglichkeiten:**

- Größere Elektrowerkzeuge,
- Handkreissäge,
- Winkelschleifer, Kompressor,
- Rasenmäher, Elektrohobel oder
- Wasserpumpe.
- Ölmangel-Abschaltautomatik.
- Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

**4400 ED-A/HHBA**

Bestell-Nr.: 988412



Motor-Typ		Honda GX 270 Low Noise
Zylinderzahl		1
Drehzahl	U min <sup>-1</sup>	3000
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	l	1,1
Motorleistung	kW	5,4
Kühlung	Motor/Generator	Luft/Luft
Generator		Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	VA	4100
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	VA	3800
Spannung 3~	V	400
Spannung 1~	V	230
Strom 3~	A	5,9
max. Gesamt-Strom 1~	A	16,5
Strom 1~ (Schuko)	A	16,5
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	A 3~ A 1~	10 21
Frequenz	Hz	50
Schutzart Generator		IP 54
Tankinhalt	l	5,9
Betriebszeit: Vollast/Halblast	h	2,0/3,8
Gewicht	kg	72/77 ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	mm	740 x 500 x 530
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	dB(A)	98
Schalldruck (10m)	dB(A)	70

3) nicht lieferbar in Verbindung mit GW 308 oder Isometer

4) nicht lieferbar in Verbindung mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

5) nur in Verbindung mit Adapter für Abgasschlauch

6) nur in Verb. m. E-Start

7) nur in Verb. m. Montagesatz